



Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar

Januar 2011

Rev. 3

		Juli 2008	Juli 2008	Okt. 2008	Dec. 2008	DATE
		MRP	LEG	HEP	LSO	NAME
		Dec. 2010	Jan. 2011	Jan. 2011	Jan. 2011	DATE
		HEP	GMA	GEE	SDK	NAME
REV.	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	REVIEWED	APPROVED	
		69494-10				
		DOC. NO.				

Revisionsoversigt

Kapitelnr. og tekst	Revision
4.1 Indførelse af ny gebyrstruktur, jf. forslag til harmoniseret balanceafregning i Norden Juli 2008	MRP
4.2 Indførelse af kreditforsikringer December 2010	HEP
6 Præcisering af vilkår for net- og transmissionsvirksomheders balanceansvar for nettab Juli 2008	LEG
Alle Redaktionelle rettelser Juli 2008	LEG
Alle Redaktionelle rettelser, herunder ny skabelon December 2010	HEP
Bilagsnr. og tekst	Revision
1 Aftalen justeret i overensstemmelse med revideret forskrift C1 Juli 2008	MRP
1 Aftalen justeret i overensstemmelse med revideret forskrift C1 December 2010	HEP
2 Redaktionelle rettelser December 2010	GMA
3 Redaktionelle rettelser Juli 2008	LEG

Indholdsfortegnelse

1.	Terminologi og definitioner	4
1.1	Aftagepligtig produktion	4
1.2	Aktørplan	4
1.3	Balanceansvar	4
1.4	Balanceansvarlig aktør	4
1.5	Balancekraft	4
1.6	Elleverandør	4
1.7	Forbrugsbalanceansvarlig aktør	4
1.8	Handelsbalanceansvarlig aktør	4
1.9	Korrektionsafregning	4
1.10	Kreditramme	4
1.11	Kreditforsikring	4
1.12	Målepunkt	5
1.13	Måleansvarlig	5
1.14	Netvirksomhed	5
1.15	Produktionsbalanceansvarlig aktør	5
1.16	Skabelonafregning	5
1.17	Timeafregning	5
2.	Formål, anvendelsesområde og forvaltningsmæssige bestemmelser	5
2.1	Hjemmel	5
2.2	Klage og sanktioner	6
2.3	Ikrafttræden	6
3.	Generelt om balanceansvar	6
4.	Godkendelse af balanceansvarlig aktør	7
4.1	Gebyrer	7
4.2	Sikkerhedsstillelse	8
4.2.1	Kreditforsikring	8
4.2.2	Bestemmelse af kreditramme	9
5.	Balanceansvar for produktion	10
6.	Balanceansvar for forbrug	10
6.1	Slutkunder	11
6.2	Net- og transmissionsvirksomheder	11
7.	Balanceansvar for handel	11
8.	Skift af balanceansvar	11
8.1	Skift af produktionsbalanceansvar	11
8.1.1	Fremgangsmåde for skift af produktionsbalanceansvar for eksisterende anlæg	12
8.1.2	Placering af produktionsbalanceansvar for nye anlæg ..	12
8.2	Skift af forbrugsbalanceansvar	12
	Bilag 1 - Aftale om balanceansvar	13
	Bilag 2 - Stamdata for balanceansvarlige aktører	18
	Bilag 3 - Standardformular - skift af balanceansvar for produktionsanlæg	20
	Bilag 4 - Standardformular - placering af balanceansvar for nye anlæg	22

1. Teminologi og definitioner

1.1 Aftagepligtig produktion

Elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeværker mindre end 5 MW samt vedvarende energi (vindmøller samt forskellige former for biomasse, biogas og solceller), som Energinet.dk har pligt til at aftage til lovbestemte priser.

1.2 Aktørplan

En aktørplan er den balanceansvarlige aktørs samling af handelsplaner (køb/salg af elektricitet i MWh pr. time), indsendt dagen før driftsdøgnet.

1.3 Balanceansvar

Ansvar for afvigelse mellem aktørplan og det faktiske forbrug/produktion på en række målepunkter.

1.4 Balanceansvarlig aktør

En aktør, der er godkendt af og har indgået aftale med Energinet.dk om varetægelse af balanceansvar.

1.5 Balancekraft

Balancekraft er forskellen mellem aktørplan og faktisk driftstilstand. Udvekslingen af balancekraft mellem aktører administreres af Energinet.dk (balanceafregningen).

1.6 Elleverandør

En elleverandør køber sin strøm fra en balanceansvarlig aktør, Nord Pool Spot eller en anden elleverandør og sælger den videre til slutkunder. Hvis elleverandøren ikke selv er balanceansvarlig aktør, skal han have en aftale med en sådan.

1.7 Forbrugsbalanceansvarlig aktør

En balanceansvarlig aktør, der har balanceansvaret for forbrug, herunder nettab, samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel.

1.8 Handelsbalanceansvarlig aktør

En balanceansvarlig aktør, der udelukkende varetager balanceansvar i relation til fysisk elhandel (en trader).

1.9 Korrektionsafregning

Korrektionsafregning korrigerer afregningen mellem Energinet.dk og de balanceansvarlige markedsaktører (balanceafregningen) som følge af eventuelle målefejl og aggregeringsfejl. Korrektionsafregning sker for en måned af gangen tre måneder efter ordinær balanceafregning.

1.10 Kreditramme

Kreditrammen er et udtryk for aktørens forventede, maksimale udestående i balanceafregningen over for Energinet.dk ved normal afregningsfrekvens.

1.11 Kreditforsikring

En kreditforsikring er en forsikring, som virksomheder kan tegne i et forsikringselskab, og derigennem sikre tilgodehavender hos deres kunder. Energi-

net.dk har tegnet en kreditforsikring, som træder i kraft, hvis de balanceansvarlige aktører ikke kan betale som følge af konkurser e.lign.

1.12 Målepunkt

Ethvert leveringssted ("aftag"), hvor kunden har mulighed for markedsadgang, defineres som et målepunkt. For en almindelig mindre kunde med en enkelt fysisk måler er målepunktet identisk med denne fysiske måler.

1.13 Måleansvarlig

Den måleansvarlige for et målepunkt er den netvirksomhed, i hvis område målepunktet er placeret.

1.14 Netvirksomhed

Netvirksomheden driver elnettet og foretager alle målinger. Netvirksomheden indsender målinger af forbrug og produktion for hver enkelt balanceansvarlig aktør til Energinet.dk til brug for afregning af ubalancer. Netvirksomheden kan vælge at overdrage den praktiske måleopgave til en måleoperatør.

1.15 Produktionsbalanceansvarlig aktør

En balanceansvarlig aktør, der har balanceansvaret for produktion samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel.

1.16 Skabelonafregning

Anvendes for alle målepunkter, hvor der ikke anvendes timeafregning. Det omfatter fx målepunkter, der aflæses årligt af kunden, eller hvor timeværdier hjemtages månedligt af netvirksomheden ved fjernaflæsning.

1.17 Timeafregning

Timeafregning anvendes for alle målepunkter, hvor netvirksomheden dagligt hjemtager, validerer og distribuerer timeværdier til afregningsformål

2. Formål, anvendelsesområde og forvaltningsmæssige bestemmelser

Denne forskrift beskriver, hvorledes Energinet.dk har defineret vilkår for balanceansvar.

Forskriften henvender sig primært til dem, der allerede har, eller dem der ønsker at undertegne aftale med Energinet.dk som balanceansvarlig aktør. Endvidere er forskriften af interesse for alle, der som udgangspunkt kan være balanceansvarlige aktører - blandt andre forsyningspligtige virksomheder, netvirksomheder, elproduktionsselskaber og elhandelsselskaber.

Forskriften har gyldighed inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer.

2.1 Hjemmel

Forskriften er udstedt med hjemmel i §7, stk. 1, nr. 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 1463 af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (Systemansvarsbekendtgørelsen).

2.2 Klage og sanktioner

Klage

Klager over forskriften kan indbringes for Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Sanktioner

Hvis den balanceansvarlige aktør væsentligt misligholder sine forpligtelser, fx ved manglende betaling/sikkerhedsstillelse, kan Energinet.dk straks fratage aktøren balanceansvaret ved at hæve den indgåede aftale.

2.3 Ikrafttræden

Nærværende forskrift træder i kraft 8. februar 2011 og afløser:

- Forskrift C1: "Vilkår for balanceansvar", version 2 af december 2008.

I tillæg til nærværende forskrift foreligger i bilag 1 "Aftale om balanceansvar", "Stamdata for balanceansvarlige aktører" (bilag 2), "Anmodning om skift af balanceansvar for produktionsanlæg" (bilag 3) samt "Anmodning om placering af balanceansvar for nye anlæg" (bilag 4).

Yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for forskrift C1, jf. Energinet.dk's hjemmeside www.energinet.dk, hvor også den til enhver tid gældende udgave af forskriften kan hentes.

Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i elforsyningslovens § 76 samt Systemansvarsbekendtgørelsens § 7.

3. Generelt om balanceansvar

Ved balanceansvar forstås, at man over for Energinet.dk er økonomisk ansvarlig og dermed afregnes for eventuelle ubalancer i produktion, forbrug og handel som defineret i Energinet.dk's forskrift C2.

Balanceansvaret varetages af balanceansvarlige aktører, dvs. aktører, der har en uopsagt "Aftale om balanceansvar" med Energinet.dk. Disse aktører fremgår af Energinet.dk's hjemmeside www.energinet.dk.

Til al produktion, forbrug og handel skal der være tilknyttet en balanceansvarlig aktør. I udgangspunktet er forbrugere, producenter og elhandlere selv balanceansvarlige for deres eget forbrug, produktion og elhandel. Aktører, der ikke selv varetager balanceansvaret, har pligt til at overdrage deres balanceansvar til en balanceansvarlig aktør. I praksis overdrager kunden normalt denne forpligtelse til sin elleverandør.

Ændringer i balanceansvaret skal altid anmeldes. For produktionsanlæg sker anmeldelsen til Energinet.dk på et særligt skema, jf. bilag 3. Samme skema anvendes ved skift af "elleverandør".

Anmodning om placering af balanceansvar for nye anlæg skal sendes til Energinet.dk på et særligt skema, jf. bilag 4.

For forbrug sker anmeldelsen af skift af såvel balanceansvarlig aktør som elleverandør til den lokale netvirksomhed¹.

4. Godkendelse af balanceansvarlig aktør

For at kunne varetage balanceansvar skal aktøren indgå "Aftale om balanceansvar" med Energinet.dk. Standardkontrakten er vedlagt i kopi som bilag 1.

En aktør skal opfylde følgende krav for at blive godkendt som balanceansvarlig aktør:

1. Aktøren skal være momsregistreret i Danmark eller i et andet EU-land.
2. Aktøren skal - om nødvendigt - stille behørig sikkerhed for sine forpligtelser, se afsnit 4.2.
3. Aktøren skal have gennemført en af Energinet.dk godkendt test af sin kommunikation med Energinet.dk, jf. Energinet.dk's forskrift F.
4. Aktøren skal oplyse nødvendige stamdata til Energinet.dk, jf. bilag 2. Den samme formular bruges desuden ved ændringer i stamdata.
5. Aktøren skal have undertegnet "Aftale om balanceansvar", jf. bilag 1.

Aktøren skal kun indgå én aftale om balanceansvar med Energinet.dk uanset om aktøren er engageret i flere forretningsområder (forbrug, produktion, handel) og flere prisområder (Vestdanmark (DK1) og/eller Østdanmark (DK2)).

Før indgåelse af 'Aftale om balanceansvar' skal 'Stamdata for balanceansvarlige aktører', jf. bilag 2, fremsendes i udfyldt stand til Energinet.dk. På baggrund af disse oplysninger udarbejder Energinet.dk "Aftale om balanceansvar", som fremsendes til den balanceansvarlige aktørs underskrift.

Aktøren må påregne, at der vil gå fem arbejdsdage fra ovenstående er på plads til den balanceansvarlige aktør kan begynde at handle.

4.1 Gebyrer

Balanceansvarlige aktører skal betale følgende gebyrer til Energinet.dk:

- 1) Et månedligt gebyr, som p.t. udgør 1.500 DKK/måned (2011).
- 2) Et gebyr pr. købt eller solgt balancekraft vedrørende forbrug og handel, som p.t. udgør 1 DKK/MWh (2011).
- 3) Et gebyr på faktisk produktion, som p.t. udgør 0,33 DKK/MWh (2011).
- 4) Et gebyr på faktisk forbrug, som p.t. udgør 0,77 DKK/MWh (2011).

Med faktisk produktion/forbrug menes de målte eller estimerede værdier, der anvendes i balanceafregningen. De endelige gebyrer i pkt. 2)-4) opgøres således ved korrektionsafregningen tre måneder efter ordinær balanceafregning.

Gebyrsatserne justeres årligt, og aktuelle værdier kan til enhver tid findes på Energinet.dk's hjemmeside www.energinet.dk.

¹ Dog skal regionale transmissionsvirksomheder, der håndterer nettabet i 50/60 kV-nettet, anmelde skift af elleverandør og balanceansvarlig aktør til Energinet.dk.

4.2 Sikkerhedsstillelse

Energinet.dk anvender som udgangspunkt kreditforsikringer - dvs. normalt vil aktøren ikke skulle stille sikkerhed over for Energinet.dk.

Princippet ved forsikringsselskabets tildeling af kreditforsikring over for den enkelte aktør er beskrevet i afsnit 4.2.1.

Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kreditramme, vil Energinet.dk om nødvendigt anmode aktøren om at stille en anfordringsgaranti, der modsvarer den manglende kreditramme, jf. afsnit 4.2.2.

4.2.1 Kreditforsikring

Det generelle princip for forsikringsselskabernes tildeling af kreditrammer til de enkelte aktører er en objektiv vurdering af aktørens kreditværdighed ud fra gennemsigtige og ikke diskriminerende principper.

Vurderingen af aktørens kreditværdighed foretages ud fra et pointsystem, som er baseret på en analyse af følgende kriterier:

1. Udviklingen i virksomhedens drift,
 2. Udviklingen i virksomhedens likviditet,
 3. Udvikling i virksomhedens soliditet,
 4. Virksomhedens koncernstruktur og kapitalforhold,
 5. Virksomhedens ejerkreds,
 6. Virksomhedens forretningsgrundlag,
 7. Betalingserfaringer med virksomheden,
 8. Udviklingen i virksomhedens hjemland.
- Ad 1) Forholdet fokuserer på virksomhedens historiske og aktuelle evne til at generere positive resultater.
 - Ad 2) Forholdet fokuserer på virksomhedens finansielle beredskab, herunder om virksomheden genererer fornødent cashflow til at honorere sine fremtidige forpligtelser.
 - Ad 3) Forholdet fokuserer på finansieringen af virksomhedens aktiviteter, størrelsen af virksomhedens gearing og dermed ejernes egen eksponering.
 - Ad 4) Forholdet fokuserer på selskabsform, hæftelsesforhold samt øvrige selskaber i koncernen, herunder performance af datter- søster og moderselskaber.
 - Ad 5) Forholdet fokuserer på ejerens historik og tidligere ejerforhold.
 - Ad 6) Forholdet fokuserer på en analyse af aktørens fremtidige muligheder for at skabe/fastholde en sund forretning.
 - Ad 7) Forholdet fokuserer på erfaringer med virksomhedens evne til at indfri dets forpligtelser på det aftalte tidspunkt.

- Ad 8) Forholdet fokuserer på den samfundsmæssige udvikling i virksomhedens hjemland, som kunne have indflydelse på ovenstående forhold, herunder bl.a. politiske og økonomiske forhold.

Forsikringssselskabet tildeler de enkelte kriterier point fra 0-10, hvor 10 er bedst.

- 0-31 point - ingen kreditforsikring
- 32-55 point - delvis kreditforsikring
- 56-80 point - fuld kreditforsikring

Dog tildeles ingen kredit, hvis der på ét af de otte kriterier scores 2 eller derunder.

Pointtildelingen foretages som udgangspunkt på baggrund af offentligt tilgængeligt regnskabs- og informationsmateriale, men kan i særlige komplekse tilfælde kræve, at forsikringssselskabet retter henvendelse til Energinet.dk med henblik på indhentning af yderligere oplysninger om aktøren.

Den fastsatte kreditramme kan ændres med en måneds varsel, såfremt forsikringssselskabet vurderer, at der er sket væsentlige forandringer i kreditvurderingens kriterier, som ændrer aktørens kreditværdighed.

I tilfælde af forsikringssselskabets afslag eller nedregulering af kreditrammen er forsikringssselskabet overfor Energinet.dk forpligtet til at udarbejde en dokumenteret begrundelse for afslaget/nedreguleringen.

Nye, balanceansvarlige aktører

For nye balanceansvarlige aktører gælder særlige introduktionsvilkår. Såfremt aktøren har en Dun & Bradstreet (D&B) rating på mindst A (1A international), tildeler forsikringssselskabet den nye aktør en kreditramme på op til DKK 7,5 mio., dog maksimalt den af D&B anbefalede maksimale kredit.

Forsikringssselskabet kan tilbagekalde den tildelte kreditramme med en måneds varsel med baggrund i de generelle kredittildelingskriterier, beskrevet i afsnit 4.2.1.

4.2.2 Bestemmelse af kreditramme

Kreditrammen er et udtryk for aktørens forventede, maksimale udestående overfor Energinet.dk ved normal afregningsfrekvens. Den samlede kreditramme for en balanceansvarlig aktør fastsættes som summen af kreditrammer forbundet med aktiviteter i de forskellige forretningsområder og prisområder.

Bestemmelsen af kreditrammen for de forskellige forretningsområder og prisområder er gengivet herunder.

Handelsbalanceansvarlige aktørers kreditramme er af Energinet.dk fastsat til DKK 2.000.000 dækkende aktiviteter i både DK1 og DK2.

Forbrugsbalanceansvarlige aktørers kreditramme beregnes som 5 % af den forudgående måneds forbrug i DK1 og DK2 multipliceret med forward prisen for henholdsvis DK1 og DK2 for det indeværende år, som fastlagt af Nord Pool på

sidste handelsdag i november måned året forud, dog minimum DKK 2.000.000 på landsbasis.

Produktionsbalanceansvarlige aktørers kreditramme fastsættes af Energinet.dk ud fra nedenstående beregnede mængder i DK1 og DK2 multipliceret med forward prisen for henholdsvis DK1 og DK2 for det indeværende år, som fastlagt af Nord Pool på sidste handelsdag i november måned året forud, dog minimum DKK 2.000.000 på landsbasis.

- Centrale værker: $0,01 * \text{månedproduktion}$
- Decentrale værker: $0,05 * \text{månedproduktion}$
- Vindmøller: $0,2 * \text{månedproduktion}$

Disse procentsatser er beregnet af Energinet.dk på baggrund af historiske tal for afvigelser mellem planlagt og målt produktion.

Ovennævnte kreditrammer for produktion og forbrug er standardbeløb, som Energinet.dk kan ændre, såfremt de i en længere periode ikke er tilstrækkelige til at dække aktørens udestående hos Energinet.dk ved normal afregningsfrekvens. I denne situation anvendes i første omgang hurtigere - evt. daglig - afregning, jf. Energinet.dk's forskrift C2.

Ved opsigelse af "Aftale om balanceansvar" frigives eventuel sikkerhedsstillelse. Frigivelse sker senest tre måneder efter opsigelse, jf. tidsfristen for korrektionsafregning i Energinet.dk's forskrift D1.

5. Balanceansvar for produktion

Til enhver elproduktion skal der være tilknyttet en balanceansvarlig aktør for produktion - en produktionsbalanceansvarlig aktør (PBA).

Producenter af elektricitet er som udgangspunkt selv balanceansvarlige for produktion på egne værker og har pligt til at placere balanceansvaret hos en PBA, hvis de ikke selv ønsker at varetage balanceansvaret. I praksis overdrager mindre producenter normalt denne forpligtelse til deres "elleverandør" (køber af produktionen).

For aftagepligtig produktion er Energinet.dk altid såvel "elleverandør" som PBA.

Produktion opgøres pr. målepunkt som nærmere beskrevet i Energinet.dk's forskrift D1. Der må kun være én balanceansvarlig aktør pr. målepunkt.

For nettoafregnede egenproducenter gælder i visse tilfælde særlige regler. Disse regler er nærmere omtalt i Energinet.dk's "Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter".

6. Balanceansvar for forbrug

Til ethvert forbrug, herunder også nettab, skal der være tilknyttet en balanceansvarlig aktør for forbrug - en forbrugsbalanceansvarlig aktør (FBA).

Forbrug opgøres pr. målepunkt som nærmere beskrevet i Energinet.dk's forskrift D1. Beregning af nettab, definition af målepunkt samt regler vedrørende skabelonafregning m.v. er beskrevet i Energinet.dk's forskrift H2.

6.1 Slutkunder

Slutkunder er i udgangspunktet balanceansvarlige for eget forbrug og har pligt til at placere balanceansvaret hos en balanceansvarlig aktør. I praksis overdrager kunden denne forpligtelse til sin elleverandør, og det er således elleverandørens ansvar at sikre, at balanceansvaret for kundens målepunkter er placeret hos en balanceansvarlig aktør.

Slutkunder er specificeret ved et målepunkt. Til hver målepunkt skal der være tilknyttet én og kun én FBA.

Inden for hvert netområde må en leverandør kun anvende én og samme balanceansvarlige for alle sine målepunkter, hvad enten de er timemålte eller ej.

Definitioner og beskrivelser af skabelonafregning samt residualforbrug og andelskvotienter er gengivet i Energinet.dk's forskrift H2.

6.2 Net- og transmissionsvirksomheder

Virksomhederne er som udgangspunkt balanceansvarlige for nettabet i eget net, medmindre det er stillet til rådighed for andre.

Balanceansvar for nettab i et givet netområde må ikke fordeles på flere balanceansvarlige.

7. Balanceansvar for handel

Hvis en aktør ikke ønsker at være balanceansvarlig for forbrug eller produktion, men alligevel ønsker at handle med el (som trader) og ønsker at være balanceansvarlig direkte over for Energinet.dk, er det muligt at blive godkendt som balanceansvarlig aktør for handel - handelsbalanceansvarlig aktør (HBA).

Handelsbalanceansvarlige aktører er balanceansvarlige for egne handler med øvrige aktører.

Balanceansvarlige aktører for produktion og/eller forbrug kan også handle fysisk med el ud over den handel, der direkte kan henføres til aktørens forbrug eller produktion. Aktørerne er selv balanceansvarlige for den handel.

8. Skift af balanceansvar

Balanceansvar kan overdrages til andre balanceansvarlige aktører, idet de ovennævnte begrænsninger på opdeling af balanceansvaret skal overholdes.

8.1 Skift af produktionsbalanceansvar

En anlægsejer kan efter eget ønske vælge at skifte balanceansvarlig.

8.1.1 Fremgangsmåde for skift af produktionsbalanceansvar for eksisterende anlæg

Skriftlig anmodning om skift af balanceansvar skal ske med mindst en måneds varsel og er med virkning fra den 1. i en måned.

For ejere af decentrale anlæg, der skifter til markedsvilkår, gælder dog, at skift af balanceansvar kun kan ske med virkning fra den 1. i et kvartal.

Den skriftlige anmodning sendes til Energinet.dk, der senest 5. arbejdsdag efter modtagelsen giver en skriftlig godkendelse eller afvisning. Ved afvisninger følger en begrundelse.

Standardformular til anmodning om skift af balanceansvar er gengivet i bilag 3.

8.1.2 Placering af produktionsbalanceansvar for nye anlæg

Placering af balanceansvar (hos en balanceansvarlig aktør for produktion) for helt nye anlæg kan gennemføres til en vilkårlig dato i måneden. Det gælder dog, at anmodningen skal være Energinet.dk i hænde senest 5 arbejdsdage før ønsket ikrafttræden.

Standardformularen "Anmodning om placering af balanceansvar for nye anlæg" er gengivet i bilag 4.

8.2 Skift af forbrugsbalanceansvar

Skift af forbrugsbalanceansvar og elleverandør for en slutkunde skal anmeldes til den lokale netvirksomhed efter de regler, der er angivet i den til enhver tid gældende version af Energinet.dk's forskrift H1.

For så vidt angår regionale transmissionsvirksomheder, der håndterer nettabet i 50/60 kV-nettet, skal skift af elleverandør og balanceansvarlig aktør dog anmeldes til Energinet.dk.

Bilag 1 - Aftale om balanceansvar

Kontrakt

Energinet.dk

Tonne Kjærsvvej 65
DK-7000 Fredericia

(i det følgende kaldet "Energinet.dk")

og

«Aftalefirma__langt_navn»

«Aktør_adresse_1»

«Aktør_adresse_2»

«Postnr» «By»

(i det følgende kaldet "aktøren")

har indgået følgende:

Aftale om balanceansvar

Idet:

- Energinet.dk som landsdækkende systemansvarlig virksomhed har ansvaret for at sikre elmarkedets funktion i hele Danmark,
- det danske elmarked består af to geografisk adskilte delmarkeder, Vestdanmark (herefter DK1) og Østdanmark (herefter DK2),
- denne aftale dækker begge delmarkeder,
- ansvaret for områdets balance er delt ud på et antal balanceansvarlige aktører, som hver for sig er økonomisk forpligtet til at være i balance,
- et målepunkt er mindste enhed i et balanceansvar,

- der til hvert målepunkt (produktion/forbrug) skal være tilknyttet én og kun én balanceansvarlig aktør,
- der ikke kan indgås aftaler om fysisk ellevering, uden at der er tilknyttet en balanceansvarlig aktør,
- Energinet.dk har vurderet, at aktøren opfylder kravene for at kunne varetage økonomisk balanceansvar over for Energinet.dk,

er der indgået følgende aftale om varetagelse af balanceansvar:

1. Område

Aktøren er balanceansvarlig for (sæt ét eller flere kryds):

	DK1	DK2
Produktion		
Forbrug		
Handel		

2. Aktørens opgaver

Aktøren skal forud for et driftsdøgn indsende en bindende aktørplan til Energinet.dk.

Produktionsbalanceansvarlige aktører skal endvidere fremsende køreplaner til Energinet.dk. Disse køreplaner skal løbende opdateres før og under driftsdøgnet.

3. Energinet.dk's opgaver

Efter driftsdøgnet opgør og afregner Energinet.dk ubalancen på produktion og forbrug/handel efter reglerne i Energinet.dk's forskrift C2.

Specielt for produktionsbalanceansvarlige udmelder Energinet.dk eventuelle grænser for specifikke produktionsenheders indføddninger i bestemte stationer (knudepunkter).

4. Betaling

Fakturering og kreditering af balancekraft og gebyrer sker for én kalendermåned ad gangen.

Et forfaldent beløb skal med valør være indsat på Energinet.dk's konto den 25. i måneden. Er denne dato ikke en bankdag, forfalder betalingen den førstkomende bankdag.

Energinet.dk udbetaler den 25. i måneden efter den aktuelle afregningsmåned er slut. Er denne dato ikke en bankdag, sker udbetalingen den førstkomende bankdag.

Energinet.dk forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at overgå til hyppigere fakturering, herunder daglig afregning.

5. Sikkerhedsstillelse

Energinet.dk anvender som udgangspunkt kreditforsikringer - dvs. normalt vil aktøren ikke skulle stille sikkerhed over for Energinet.dk.

Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kreditramme er aktøren imidlertid forpligtet til at stille sikkerhed i henhold til de regler, der fremgår af forskrift C1 "Vilkår for balanceansvar", afsnit 4.2. Sikkerhedsstillelsen stilles på anfordringsvilkår i form af en betryggende bankgaranti eller anden tilsvarende sikkerhed.

Energinet.dk kan med et skriftligt varsel på 14 dage kræve sikkerhedsstillelsen ændret.

Ved opsigelse af aftale om balanceansvar frigives sikkerhedsstillelsen. Frigivelse sker senest tre måneder efter opsigelse.

6. Overdragelse

Aktøren kan hverken helt eller delvist overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt uden Energinet.dk's skriftlige samtykke.

7. Øvrige aftaler og retningslinjer

Energinet.dk's til enhver tid gældende retningslinjer og forskrifter indgår som en integreret del af nærværende aftale.

Energinet.dk forbeholder sig ret til ensidigt at foretage tilretninger i disse retningslinjer og forskrifter. Energinet.dk vil med rimelig frist sende væsentlige ændringer i retningslinjer og forskrifter i høring hos de balanceansvarlige aktører.

De af aktøren udleverede oplysninger er omfattet af fortrolighed, såfremt de anses for at være kommercielt fortrolige.

For de nærmere regler for aktørens kommunikation med Energinet.dk i forbindelse med fremsendelse af aktørplaner m.v. henvises til Energinet.dk's til enhver tid gældende forskrifter.

Ved ikrafttræden af nærværende aftale vil aktørens navn blive påført listen over balanceansvarlige aktører på Energinet.dk's hjemmeside.

8. Ansvar

Energinet.dk har intet ansvar for aktørens eventuelle økonomiske tab i tilfælde af, at Energinet.dk dagen før driftsdøgnet ændrer den af aktøren fremsendte aktørplan, fordi denne er fejlagtig eller mangelfuld, eller anvender egne skøn, når aktøren undlader at fremsende sin aktørplan rettidigt.

Energinet.dk er ligeledes ikke ansvarlig, hvis der har været anvendt nødprocedurer i tilfælde af sammenbrud i kommunikationen mellem Energinet.dk og aktøren, og dette ikke skyldes fejl hos Energinet.dk.

Energinet.dk har intet ansvar for aktørens eventuelle økonomiske tab i tilfælde af, at de måleansvarlige fremsender ufuldstændige eller fejlagtige målinger og undlader at rette disse inden for gældende tidsfrister, eller hvis Energinet.dk anvender eget skøn i tilfælde af, at de måleansvarlige helt eller delvist undlader at fremsende de nødvendige målinger.

9. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse, f.eks. ved manglende betaling/sikkerhedsstillelse, kan Energinet.dk straks fratage aktøren balanceansvaret ved at hæve nærværende aftale. Balanceansvaret varetages, indtil en acceptabel løsning er fundet, af Energinet.dk eller en af Energinet.dk udpeget balanceansvarlig aktør.

Energinet.dk vil i tilfælde af aktørens likvidation, moratorium, betalingsstandsning, konkurs eller anden insolvensbehandling straks kunne hæve nærværende aftale.

10. Opsigelse

Aktøren kan ved skriftlig meddelelse til Energinet.dk opsig nærværende aftale med to måneders varsel til udgangen af en måned. Aktøren skal i samme forbindelse orientere de aktører, som vedkommende er balanceansvarlig for, om opsigelsen og dens konsekvenser. Balanceansvaret overgår til Energinet.dk eller til en af Energinet.dk udpeget balanceansvarlig aktør, såfremt det ikke, senest en måned før opsigelsen træder i kraft, er placeret hos en balanceansvarlig aktør.

Energinet.dk kan ved skriftlig meddelelse til aktøren opsig nærværende aftale med to måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være begrundet i lovgivning eller i væsentlig ændring af strukturen for handel på det danske elmarked. Aktøren skal på samme vis som beskrevet ovenfor orientere om opsigelsen og dens konsekvenser, ligesom balanceansvaret placeres hos Energinet.dk eller hos en af Energinet.dk udpeget balanceansvarlig aktør.

11. Tvister

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, og som parterne ikke ved fælles forhandling kan løse, skal først søges løst ved mediation mellem parterne. Mediationen skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for mediation under Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration).

Kan tvisten ikke løses efter ovennævnte procedure, og har Energitilsynet eller Energistyrelsen ikke kompetence til at afgøre tvisten, afgøres tvisten efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Hvis en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand,

udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Udgør sagens genstand mindre end kr. 500.000, består voldgiften dog kun af ét medlem udpeget af Voldgiftsnævnet.

Voldgiftsretten skal i sine kendelser tage stilling til fordeling af sagsomkostningerne, herunder omkostninger til parternes advokater.

Voldgiftsafgørelsen er bindende og endelig for parterne.

Nærværende aftale er udfærdiget i to originale eksemplarer til henholdsvis aktøren og Energinet.dk.

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

Energinet.dk
Søren Dupont Kristensen,
Markedsdirektør, EI

«Aftalefirma__langt_navn»

Bilag 2 - Stamdata for balanceansvarlige aktører

Nedenstående skema skal sendes i udfyldt stand til: Energinet.dk, Tonne Kjærvej 65, 7000 Fredericia.

Virksomhedsoplysninger		
Navn:		
Adresse:		
Postnr.:	By:	
Land:		
Tlf.:		
Kontaktperson ¹ :		E-mail:
Servicemeddelelser til den balanceansvarlige aktør vedrørende planer ² :		
E-mail:	SMS:	
GLN-lokationsnummer:		
Kortnavn (Energinet.dk's område):		
Økonomiske forhold		
Kontaktperson, økonomi:		E-mail:
VAT-(CVR-) no. ³ :		Debitor nr.:
Bankforbindelse:		BIC-(Swift-) kode:
Registrerings- og kontonummer for overførsler fra Energinet.dk: -		
IBAN-nr. for overførsler fra Energinet.dk:		
Afregningsadresse:		
Tysk handelspartner		
GLN-lokationsnummer:		
Energinet.dk-kortnavn for tysk partner:		
EIC-kode for tysk partner:		

De skraverede felter udfyldes af Energinet.dk

¹ Denne person skal være hovedkontaktpersonen. Flere brugere kan angives, angiv venligst de nødvendige oplysninger - f.eks. brugernavne, e-mails og telefonnumre - i skemaet nedenfor.

² Denne e-mail adresse anvendes til elektroniske kvitteringer og balancekontrolrapporter, der udsendes dagligt. Energinet.dk anbefaler stærkt, at der opsættes en intern distributionsliste - dvs. én e-mail-adresse, hvorfra informationen distribueres internt til relevante personer i selskabet.

³ For virksomheder hjemmehørende i EU anvendes det lokale VAT-nummer. For andre virksomheder må der træffes særskilt aftale.

Aktøren er balanceansvarlig for (sæt ét eller flere kryds):

	DK1	DK2
Produktion		
Forbrug		
Handel		

Oplys forventet startdato:

Brugere af Selvbetjeningsportalen:

Bruger	Brugernavn (max 10 karakterer)	E-mail	Tlf.

Eventuel bruger af Preproduktion ("øvebane" til Selvbetjeningsportalen):

Bruger	Brugernavn (max 10 karakterer)	E-mail	Tlf.

N.B.: Man kan kun oprette én bruger i Preproduktion.

Standardformular

Anmodning om skift af balanceansvar for produktionsanlæg

Formularen er obligatorisk ved skift af balanceansvar samt ved skift af leverandør (køber af produktion) for eksisterende produktionsanlæg og sendes i udfyldt stand til Energinet.dk.
Se bagsiden af denne formular for de nærmere betingelser vedrørende skift af balanceansvar.

Til:

Energinet.dk
Att.: Afregningskontoret
Tonne Kjærsvvej 65
7000 Fredericia

Fra:

--

Leverandørens navn og adresse (evt. stempel)

--

Anlægs/værksejers navn og adresse (evt. stempel)

Ikrafttrædelsestidspunkt for skift af balanceansvar:

01/

Dag/Måned/År

Anlæggets/værkets GSRN-nummer og ejerens CVR/CPR-nr.:

GSRN-nummer:		CVR/CPR-nr.:	
--------------	--	--------------	--

Balanceansvarlig aktør:

Nuværende:		GLN-nummer:	
Fremtidig:		GLN-nummer:	
E-mail adresse til modtagelse af aggregerede tidsserier (Ediel):			

Nuværende leverandør:

Navn:		GLN-nummer:	
-------	--	-------------	--

Fremtidig leverandør:

Navn:		Kontaktperson:	
Modtager af data (navn):		GLN-nummer:	
E-mail-adresse til modtagelse af individuelle tidsserier (Ediel):			

Anlægs/værksejeren giver hermed leverandøren ret til på ethvert tidspunkt og uden yderligere accept fra anlægs/værksejeren at skifte balanceansvarlig aktør på vegne af anlægs/værksejeren:

Ja:

Nej:

Undertegnede erklærer, at ovenstående oplysninger er korrekte og at have læst og accepteret betingelserne på bagsiden af anmodningen. Undertegnede accepterer endvidere, at målinger til afregningsformål kan videregives til relevante parter.

Underskrifter:

Dato:	

Anlægs/værksejers underskrift

Dato:	

Fremtidig leverandørs underskrift

Dato:	

Fremtidig balanceansvarlig aktørs underskrift

Udfyldes af Energinet.dk:

	Dato	Initialer	
Indgået:			Skiftet træder i kraft pr.: 01/
Kvittering sendt:			Dag/Måned/år
Årsag til afvisning:			
Tidsserie-ID:			

Dato

Energinet.dk's underskrift (evt. stempel)

Betingelser for skift af balanceansvar

Denne formular er obligatorisk ved anmodning om skift af balanceansvar samt ved skift af leverandør (køber af produktionen) for eksisterende produktionsanlæg.

Skift af balanceansvar kan alene ske til den 1. i en måned. Anmodningen skal være Energinet.dk i hænde i form af denne formular inden den 1. i måneden forud for den ønskede dato for skiftet. Sker anmodningen for sent, udsætter Energinet.dk skiftet til det efterfølgende månedsskift. For decentrale værker gælder dog, at skift fra aftagepligt til markedsvilkår kun kan ske til den 1. i et kvartal.

Hvis anmodningen gælder for et produktionsanlæg i en klynge/park med én fælles afregningsmåling, og der ikke samtidig foreligger anmodninger om skift af balanceansvar til samme balanceansvarlige aktør for de øvrige anlæg i klyngen/parken, vil anmodningen blive afvist med henvisning til mangelfuldt målegrundlag.

Energinet.dk behandler anmodningen om skift af balanceansvar ud fra de data, der foreligger om anlægget på det tidspunkt, hvor anmodningen sendes. Hvis anlægget har status af aftagepligtig produktion på det pågældende tidspunkt, eksempelvis hvis anlægget ikke har opbrugt alle fuldlasttimer (gælder vindmøller), er der to muligheder for behandling:

- 1) Hvis der samtidig foreligger en underskrevet formular "*Anmodning om fravalg af pristillæg og godtgørelse til produktionsanlæg*", behandler Energinet.dk anmodningen på normal vis, idet anlæggets prioriterede status samtidig bortfalder.
- 2) Hvis der ikke foreligger en anmodning om fravalg af pristillæg, sender Energinet.dk et brev til anlægsejeren og den fremtidige leverandør med besked om, at skiftet af balanceansvar ikke kan gennemføres på nuværende tidspunkt, idet anlægget har status som aftagepligtig produktion. Energinet.dk opbevarer herefter formularen og gennemfører skiftet, når betingelserne er opfyldte. Hvis betingelserne opfyldes inden den 15. i en given måned, gennemfører Energinet.dk skiftet til den førstkommande 1. i en måned. Hvis betingelserne derimod opfyldes efter den 15. i en given måned, gennemfører Energinet.dk skiftet til den 1. i den efterfølgende måned.

På formularen kan anlægs/værksejeren give tilladelse til, at leverandøren på ethvert tidspunkt kan skifte balanceansvarlig aktør på vegne af anlægs/værksejeren. I tilfælde af at leverandøren ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal leverandøren fremsende et brev til Energinet.dk og vedlægge kopi af standardformularer for de anlæg, som skiftet vedrører. Et sådant leverandørskift skal også meddeles Energinet.dk med én måneds varsel til den 1. i en måned.

Senest 5. arbejdsdag efter anmodningen om skift af balanceansvar er modtaget, vil Energinet.dk kvittere for modtagelsen over for anlægs/værksejeren, den nuværende og den fremtidige leverandør. Ved arbejdsdage forstås mandag til fredag – bortset fra helligdage. Energinet.dk orienterer endvidere de netvirksomheder, som berøres af skiftet af balanceansvar, for at de kan forberede dataleverancer til de modtagere, som er angivet på formularen.

Den fremtidige leverandør er forpligtet til at meddele Energinet.dk, hvis aftaleforholdet ophører, og dette samtidig medfører, at den pågældende anlægs/værksejer står uden aftale om balanceansvar. Meddelelsen skal være Energinet.dk i hænde, senest en måned før aftalen med anlægs/værksejeren ophører.

Transport af strømmen sker i henhold til gældende netbenyttelsesaftale, som kan rekvireres fra den lokale netvirksomhed.

Vejledning til udfyldning af formular

Alle felter *skal* udfyldes.

For vindmøller udfyldes en formular pr. anlæg (med anlæggets GSRN-nummer). I tilfælde af, at der står flere produktionsanlæg i en klynge/park, skal der stadig udfyldes én formular pr. anlæg. For decentral kraftvarme udfyldes en formular pr. værk (med værkets GSRN-nummer). Det er som udgangspunkt leverandørens/anlægsejerens opgave at påføre GSRN-nummeret. Hvis leverandøren/anlægsejeren ikke er bekendt med GSRN-nummeret, kan leverandøren/anlægsejeren rette henvendelse til den lokale netvirksomhed, hvor anlægget er tilsluttet. Hvis GSRN-nummeret ikke er anført på formularen, kan anlægget ikke identificeres, og anmodningen om skift af balanceansvar og leverandør vil blive afvist med henvisning til mangelfuldt datagrundlag.

For enkeltmandsejede anlæg anføres endvidere ejerens CPR-nummer. For fællesejede anlæg anføres CVR-nummeret, og meddelelsen underskrives af den tegningsberettigede person.

Kombinationen af CPR/CVR-nummer og GSRN-nummer muliggør en entydig identifikation af anlægget. Hvis de to numre ikke stemmer overens med oplysningerne i Energinet.dk's stamdataregister, vil Energinet.dk umiddelbart søge forholdet opklaret hos leverandøren/anlægsejeren.

Undertiden vil den "*Fremtidige balanceansvarlig aktør*" være identisk med "*Fremtidig leverandør*" og "*Modtager af data*". I disse tilfælde udfyldes de pågældende rubrikker i formularen med samme navn, adresse osv.¹

Formularen kan hentes fra www.energinet.dk.

Årsag til afvisning

Ved en afvisning returnerer Energinet.dk formularen til anlægsejer/leverandør med en af følgende koder, som er anført i rubrikken "*Årsag til afvisning*":

Kode	Årsag
GSRN	GSRN-nummeret er ikke anført.
Stamdata	Det er ikke lykkedes at identificere anlægget ud fra de oplyste data (GSRN- og CPR/CVR-nummer).
Fællesmåling	Anlægget står i en klynge/park med fællesmåling, og øvrige anlæg i klyngen/parken er ikke omfattet.
Husstand	Anlægget har til stadighed status af aftagepligtig produktion. Gælder f.eks. husstandsmøller ≤ 25 kW idriftsat før 1. januar 2003. I disse tilfælde opbevarer Energinet.dk ikke formularen, men returnerer den til anlægsejer/leverandør.
Annuleret	Anlægsejer/leverandør trækker selv anmodningen tilbage.
Underskrift	Underskrifter på formularen mangler.

¹ Hvis anlægget ved fremsendelse af formularen har status af aftagepligtig produktion, anføres Energinet.dk som nuværende balanceansvarlig aktør (GLN-nummer: 5790000432752) og den lokale netvirksomhed som nuværende leverandør (GLN-nummer ikke påkrævet). Hvis anlægget ved fremsendelse af formularen ikke har status af aftagepligtig produktion, men balanceansvaret varetages af Energinet.dk i medfør af lovgivningen, anføres Energinet.dk som både balanceansvarlig aktør og leverandør (GLN-nummer: 5790001088057).

Standardformular

Anmodning om placering af balanceansvar for nye anlæg

Formularen er obligatorisk ved placering af balanceansvar for nye anlæg og sendes i udfyldt stand til Energinet.dk.
Se bagsiden af denne formular for de nærmere betingelser vedrørende placering af balanceansvar.

Til:

Energinet.dk
Att.: Afregningskontoret
Tonne Kjærvej 65
7000 Fredericia

Fra:

Leverandørens navn og adresse (evt. stempel)

Anlægs/værksejerens navn og adresse (evt. stempel)

Anlæggets/værkets idriftsættelsesdato:

Dag/Måned/År

Anlæggets/værkets GSRN-nummer og ejerens CVR/CPR-nr:

GSRN-nummer:

CVR/CPR-nr.:

Balanceansvarlig aktør:

Navn:

GLN-nummer:

E-mail adresse til modtagelse af aggregerede tidsserier (Ediel):

Leverandør:

Navn:

Kontaktperson:

Modtager af data (navn):

GLN-nummer:

E-mail-adresse til modtagelse af individuelle tidsserier (Ediel):

Anlægs/værksejeren giver hermed leverandøren ret til på ethvert tidspunkt og uden yderligere accept fra anlægs/værksejeren at skifte balanceansvarlig aktør på vegne af anlægs/værksejeren:

Ja:

Nej:

Undertegnede erklærer, at ovenstående oplysninger er korrekte og at have læst og accepteret betingelserne på bagsiden af anmodningen. Undertegnede accepterer endvidere, at målinger til afregningsformål kan videregives til relevante parter.

Underskrifter:

Dato:

--

Anlægs/værksejers underskrift

Dato:

--

Leverandørs underskrift

Dato:

--

Balanceansvarlige aktørs underskrift

Udfyldes af Energinet.dk:

	Dato	Initialer	
Indgået:			Balanceansvar træder i kraft pr.: 01/
Kvittering sendt:			Dag/Måned/År
Årsag til afvisning:			
Tidsserie-ID:			

Dato

Energinet.dk's underskrift (evt. stempel)

Betingelser for placering af balanceansvar

Denne formular er obligatorisk ved anmodning om placering af balanceansvar for nye produktionsanlæg.

Placering af balanceansvar for nye anlæg kan gennemføres til en vilkårlig dato i måneden. Anmodningen skal dog være Energinet.dk i hænde fem arbejdsdage før ønsket ikrafttræden.

Hvis anmodningen gælder for et produktionsanlæg i en klynge/park med én fælles afregningsmåling, og der ikke samtidig foreligger anmodninger om skift af balanceansvar til samme balanceansvarlige aktør for de øvrige anlæg i klyngen/parken, vil anmodningen blive afvist med henvisning til mangelfuldt målegrundlag.

På formularen kan anlægs/værksejeren give tilladelse til, at leverandøren på ethvert tidspunkt kan skifte balanceansvarlig aktør på vegne af anlægs/værksejeren. I tilfælde af at leverandøren ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal leverandøren fremsende et brev til Energinet.dk og vedlægge kopi af standardformularer for de anlæg, som skiftet vedrører. Et sådant leverandørskift skal meddeles Energinet.dk med én måneds varsel til den 1. i en måned.

Transport af strømmen sker i henhold til gældende netbenyttelsesaftale, som kan rekvireres fra den lokale netvirksomhed.

Vejledning til udfyldning af formular

Alle felter *skal* udfyldes.

For vindmøller udfyldes en formular pr. anlæg (med anlæggets GSRN-nummer). I tilfælde af, at der står flere produktionsanlæg i en klynge/park, skal der stadig udfyldes én formular pr. anlæg. For decentral kraftvarme udfyldes en formular pr. værk (med værkets GSRN-nummer). Det er som udgangspunkt leverandørens/anlægsejerens opgave at påføre GSRN-nummeret. Hvis leverandøren/anlægsejeren ikke er bekendt med GSRN-nummeret, kan leverandøren/anlægsejeren rette henvendelse til den lokale netvirksomhed, hvor anlægget er tilsluttet. Hvis GSRN-nummeret ikke er anført på formularen, kan anlægget ikke identificeres.

For enkeltmandsejede anlæg anføres endvidere ejerens CPR-nummer. For fællesejede anlæg anføres CVR-nummeret, og meddelelsen underskrives af den tegningsberettigede person.

Kombinationen af CPR/CVR-nummer og GSRN-nummer muliggør en entydig identifikation af anlægget. Hvis de to numre ikke stemmer overens med oplysningerne i Energinet.dk's stamdataregister, vil Energinet.dk umiddelbart søge forholdet opklaret hos leverandøren/anlægsejeren.

Undertiden vil "*balanceansvarlig aktør*" være identisk med "*leverandør*" og "*Modtager af data*". I disse tilfælde udfyldes de pågældende rubrikker i formularen med samme navn, adresse osv.¹

Formularen kan hentes fra www.energinet.dk.

Årsag til afvisning

Ved en afvisning returnerer Energinet.dk formularen til anlægsejer/leverandør med en af følgende koder, som er anført i rubrikken "*Årsag til afvisning*":

Kode	Årsag
GSRN	GSRN-nummeret er ikke anført.
Stamdata	Det er ikke lykkedes at identificere anlægget ud fra de oplyste data (GSRN- og CPR/CVR-nummer).
Fællesmåling	Anlægget står i en klynge/park med fællesmåling, og øvrige anlæg i klyngen/parken er ikke omfattet.
Annuleret	Anlægsejer/leverandør trækker selv anmodningen tilbage.
Underskrift	Underskrifter på formularen mangler.

¹ Hvis anlægget ved fremsendelse af formularen har status af aftagepligtig produktion, anføres Energinet.dk som nuværende balanceansvarlig markedsaktør (GLN-nummer: 5790000432752) og den lokale netvirksomhed som nuværende leverandør (GLN-nummer ikke påkrævet). Hvis anlægget ved fremsendelse af formularen ikke har status af aftagepligtig produktion, men balanceansvaret varetages af Energinet.dk i medfør af lovgivningen, anføres Energinet.dk som både balanceansvarlig aktør og leverandør (GLN-nummer: 5790001088057).